



Controladora Piero DaVinci Two - Versão compacta da controladora Piero, para pequenas soluções como ambientes de Home Theater, área Social ou pequenas residências.

Atua como cérebro do sistema de automação Piero, permitindo integrar todos os equipamentos de áudio e vídeo, iluminação, climatização e muito mais. Possui rede Ethernet Gigabit permite a integração com dispositivos IP e interface PieroNet para comunicação com os módulos Piero por um único cabo. Pode receber comandos de computadores, tablets, smartphones, painéis, teclados, smart mirrors e sensores Piero, executando funções de acordo com programações prévias, como horas pré-programadas ou respostas a keypads, sensores de luminosidade, de temperatura e presença. Suporte a controle de até 12 dispositivos Piero (módulos, keypads, sensores), cabeados ou wireless. Acesso remoto para controle total do sistema de automação e para upgrades de software e programação. Não tem integração com sistemas de câmeras e medições por MODBUS.

Acompanha fonte de alimentação e suporte para fixação.

Possui: 4 Portas IR (via Módulo IR4 que acompanha a controladora), 2 portas USB (para expansão futura), 1 Porta LAN Gigabit e 1 porta PieroNet.

### Parâmetros

Funcionamento:	
Voltagem de funcionamento	AC 12V
Memória	6GB LPDDR3
Ethernet	100M/1000M Gigabit Ethernet
Armazenamento	64GB SSD
Processador	Intel Celeron N3350 2.4GHz
Condições de Uso:	
Temperatura de funcionamento	-5°-45°C
Umidade relativa	Up to 90%
Informações sobre o Produto:	
Dimensões LxPxAl	119x119x29mm
Peso	549 g
Material	Nylon, PC

### Funções

- 4 portas de IR (via módulo IR4 que acompanha)
- Controla até 12 dispositivos na rede PieroNet
- 2 Portas USB (para expansões futuras)
- Acesso remoto via Cloud
- Programação através do Piero Studio.

